

# 后备式 C-2000L 2000VA-1200W

- 机器外观简洁大方，一键开关，一目了然
- 宽市电输入范围145-290Vac，环境适应能力强
- 自动调节市电升压，降压，稳定电压输出
- 停电自动关机，来电自动开机，及时供电给电池充电
- 关机充电功能
- 智能化的直流开机，满足紧急情况下的使用
- 优异的发电机相容和电网同步跟踪能力
- 完善可靠的电池欠压，输出短路，超载，等保护
- 全自动充电，延长电池的使用寿命
- 智能化电池保护，防止电池深度放电而损坏电池

机种	C-2000L
容量	2000VA/1200W
输入	
电压	220VAC/230VAC±25%
电压范围	140-290VAC
频率	50HZ
输出	
电压范围（电池模式）	±10
频率范围（电池模式）	50HZ±1HZ
转换时间	一般2-6ms，最多不超过10ms
波形（电池）	模拟正弦波
电池	
电池型号&数量	DC48V
充电时间	6小时充至90%
指示灯说明/LCD显示	
指示灯	无
警告声音	
电池模式	每10秒响一声
电池电量低	每1秒响一声
过载	每0.5秒响一声
错误	连续鸣响
保护功能	
全面保护	过载，深度放电及过充保护
物理性能	
尺寸：深*宽*高（mm）	430x145x215
净重（kgs）	11.6
使用环境	
湿度	0-90%湿度且0-40℃温度
噪度	小于40dB

现行产品规格若有变更不再另行通知